

Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieveren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

Klok en datum instellen bij de Stand alone mediaplayers HD120, HD410, HD810

Unzip het bestand.

U vindt twee bestanden in de folder.

Kies **<Kloktijd_instellen_VGA>** als u gebruik maakt van een VGA monitor

Kies **<Kloktijd_instellen_HDMI>** als u gebruik maakt van een HDMI monitor

Open het bestand **<autoplay.bsp>** bij voorkeur met Notepad++ of eventueel Notepad.

Bovenaan ziet u:

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

REM

REM Set Time and TimeZone using Playlist

REM Include resources.txt file on flash card to see the clock


REM Use BrightAuthor to set the Time Zone on the HD210/HD1010

EnableZones

videomode 1024x768x75p

TimeZone CET

SETDATETIME 2012/09/21 10:00



```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Pas **<SETDATETIME 2012/09/21 10:00>** aan door de juiste datum en de juiste klok tijd in te voeren.

Let op: vul de juiste volgorde in: <jaar><maand><dag><tijd>

Sla het bestand op.

Plaats de drie bestandjes op een lege SD-Card.

Sluit de player aan.

Binnen een minuut zal de juiste datum en tijd op uw monitor worden weergegeven.

Tip:

stel de tijd enkele minuten later in, om zo bij het opstarten de juiste tijd bij benadering te realiseren.
 (tijd van opslaan, op SD Card plaatsen, in de player plaatsen en opstarten)